7700CH 系列



- 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- 選配-監控軟體:可透過USB通訊介面與電腦作連結，監看不斷電系統狀態。
- 冷開機功能:可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- 環保節能模式:不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- 關機充電功能:不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- 自動重啟功能:不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機;當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- 過高壓/過低壓保護:當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- 簡易電池更換設計。
- 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	IDEAL-7710CH	IDEAL-7712CH	IDEAL-7715CH	IDEAL-7720CH
額定容量	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
輸入				
電壓	110/115/120Vac			
電壓範圍	-30%+25%			
頻率	50Hz 或 60Hz（自動偵測）			
輸出				
電壓範圍	市電模式/電池放電模式： 110/115/120Vac +/- 10%			
頻率	市電模式:50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz)；電池放電模式:50Hz 或 60Hz +/- 1Hz			
波形	模擬正弦波			
轉換時間	小於6毫秒（代表值）			
輸出插座:標準美規5-15R	電池備援與突波保護插座*5個 + 突波保護插座*5個			
電池				
電壓	24VDC			
容量/數量	12V/7AH*2顆	12V/7AH*2顆	12V/9AH*2顆	12V/9AH*2顆
回充時間	5小時可回充至90%電位			
安全保護	電池過充及過放保護			
智慧型電池保護	有			
顯示				
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值/頻率/負載容量/電池容量			
警報聲				
電池放電模式	每八秒響兩短聲			
電池低電量	每一秒響四短聲			
過載	持續鳴叫			
異常錯誤	持續鳴叫			
通訊介面				
USB（選配）	軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10			
操作環境				
適用溫度	0°C - 40°C (32°F-104°F)			
濕度	0-95%（不凝結）			
噪音	距離一公尺小於40 dB			
外觀				
尺寸（深*寬*高）	343*135*208mm			

*現行產品規格若有變更不再另行通知